


**NEW**



Quality and reliability is our tradition

**KYORITSU**

始于1940年



# 接地电阻测试仪

## KEW 4105DL/4105DL-H/4105DLBT-H

### IP67防尘 & 防水 坚固耐用

3极和2极接地电阻测试仪  
(0.01 ~2000 )  
防水设计  
内置蓝牙支持数据传输  
(4105DLBT-H)  
噪声抑制高达25V，RMS在嘈杂的环境中也能够测试精准  
旋转开关让操作界面更直观清晰  
带背光的LCD大屏幕显示  
LED监测正确/不正确的辅助  
接地电阻  
接地电压测量(AC/DC 0~300V)  
CAT 100V



**KEW Smart**  
Advanced

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store



Google Play Store免费下载


App Store免费下载



防尘防水 :使用后可以水洗  
除去泥土和灰尘



创新了具有引线导向系统的  
电缆卷筒,方便收卷



坚固打造的辅助  
接地棒

高质量高品质是我们的一贯传统  
Quality and reliability is our tradition

## KEW 4105DL / 4105DL-H 技术参数

接地电阻	20	200	2000
测量范围	0.00 - 2000		
显示范围	0.00 - 20.99	0.0 - 209.9	0 - 2099
精确度 <sup>1</sup>	±1.5%rdg±0.08 <sup>2</sup>	±1.5%rdg±4dgt	
辅助接地电阻 <sup>3</sup>	<10 k	<50 k	<100 k
比较器的参考值	10	100	500
接地电压测量			
测量范围	0.0 - 300.0 V AC (45 - 65Hz) / ±0.0 - ±300.0 V DC		
显示范围	0.0 - 314.9 V		
精确度	±1%rdg±4dgt		
适用标准	IEC 61010-1 CAT 100 V / CAT 150 V / CAT 300 V 污染度3 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5 IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2 (EMC), EN50581 (RoHS)		
适用电池	LR6 (AA)(1.5V) × 6		
尺寸	121(L) × 188(W) × 59(H) mm (包括箱盖)		
重量	约. 690g (包括电池和箱盖)		
通信接口	蓝牙(仅4105DLBT-H)		

<sup>1</sup>精密测量,辅助接地电阻应该小于100 ±5%.

<sup>2</sup>简化测量时,在指定刻度上加±0.10

<sup>3</sup>辅助接地电阻的精确度: ±5%rdg±10dgt.



4105DL



4105DL-H




4105DLBT-H

### 选型指南

	4105DL	4105DL-H	4105DLBT-H
蓝牙 <sup>®</sup> 通讯	—	—	✓
附件( ), 可选件( )			
7127B 测试线			
8041 接地棒 [2根/1组]			
9121 肩带			
7266 测试线 (红20m, 黄10m, 绿5m/1set)			
7267 测试线 (红) 20m		*	*
7268 测试线 (黄) 10m		*	*
7271 测试线 (绿) 5m			
9190 便携箱			
9191 便携箱 [硬]			—
9197 便携箱 [硬]	—	—	
9192 便携箱			
7272 精密测试线套 (8041, 7267, 7268, 7271, 9192)			
7269 测试线(红) 20m			
7270 测试线(黄) 10m			
8259 测量终端适配器 (红, 黄, 绿/组)			

\* 线卷本身不能储存在便携箱中。

### 强噪声抑制!



噪声抑制高达25V, RMS在嘈杂环境中也能够测试精准

### 接地电压警告


如果检测到外部电压,红色LED灯会亮起。



[ 如果LED灯亮起: ]

频率	电压
0 - 10Hz	> 10 V
10 - 100Hz	> 25 V
100 - 400Hz	> 5 V

### 耐用的接地棒



辅助接地棒可测试的接地电阻可能高达100k

20 范围10k , 200 范围50k ,  
2000 范围100k .

### 辅助接地电阻检测

辅助接地电阻在以下状态时4105DL会检测:

在S(P)端口上太高



在H(C)端口上太高



在可允许量程范围内(绿色LED OK)



### 附件/可选件



## 安全警告:

使用前请仔细阅读操作手册中的“安全须知”。

不当使用和操作会引发火灾,电击等灾害并对人身安全和财产造成伤害。

因此,请确保在该仪器的可用电源和电压下正确使用。



微信扫描二维码,关注我的公众号

购买时请认准右侧的  
克列茨/KYORITSU  
数码防伪标志喔



Quality and reliability is our tradition

**KYORITSU**

始于1940年

www.kew-ltd.com.cn